

## Назначение


Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания межкомнатных и входных дверей левостороннего и правостороннего открытия. Модель доводчика 310 рассчитана на двери массой от 15 до 60 кг, шириной до 950 мм, верхнего расположения. Двухдиапазонная регулировка закрытия двери. Ресурс не менее 500000 циклов закрываний.

## Комплектация

1. Доводчик ..... 1 шт.
2. Рычаг ..... 1 шт.
3. Комплект крепежа ..... 1 шт.
4. Колпачок круглый пластиковый ..... 1 шт.
5. Инструкция ..... 1 шт.
6. Упаковка ..... 1 шт.

## Установка


1. Выберите требуемый угол раскрытия двери;
2. Наметьте и просверлите крепежные отверстия для доводчика и кронштейна рычага;
3. Разъедините две части складного рычага *рис. 1*;
4. Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на доводчике. Далее закрепите доводчик шурупами (или винтами) из комплекта крепежа *рис. 2*;
5. Закрепите регулируемую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Отрегулируйте длину так, чтобы после соединения эта часть оставалась перпендикулярной к поверхности двери *рис. 3*;
6. Соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на свободную шестигранную гайку на доводчике;
7. Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 180° - 15° (см. раздел регулировки);
8. Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 15° - 0° (см. раздел регулировки).




## Подготовка к монтажу

1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
3. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель;
4. Для продления срока службы изделия доводчик предпочтительно устанавливать внутри помещения;
5. Если нужно установить предел открытия двери, воспользуйтесь дверным ограничителем (приобретается отдельно);
6. Установку дверного доводчика следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность доводчика;
7. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Сравните установочные размеры на чертеже с размерами изделия.

## Установка рычага



## Регулировка доводчика



Закрытие и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери.

Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика

CLOSING - скорость закрытия

LATCH - скорость доводки

**Внимание!** От закрученного состояния винт нельзя раскручивать более чем на 5 оборотов - это приведет к вытеканию масла.

Скорость закрытия регулируется оборотом винта:

- по часовой стрелке для уменьшения
- против часовой стрелки для увеличения

Регулировка производить в закрытом положении двери.

## Условия эксплуатации

1. Температурный режим работы от -30 до +60 °C;
2. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
3. Раз в полгода проверяйте затяжку винтов и шурупов (кроме регулировочных винтов). Для проходных мест (рестораны, подъезды) - раз в месяц. Раз в год необходимо смазывать шарнирные соединения рычага смазкой Литолом-24 или аналогичными смазками;
4. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
5. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены - ОПАСНО для жизни!
6. Необходимо избегать контакта с твердыми предметами, которые могут повредить изделие;
7. Выкручивать регулировочные винты скорости закрытия и доводки более, чем на пять полных оборотов от полностью закрученного состояния, так как это может привести к протечки масла и потери работоспособности доводчика.

**ВНИМАНИЕ!** Работа механизма доводчика не требует больших усилий. Если при открытии двери требуется чрезмерное усилие, необходимо убедиться, что изделие было правильно подобрано и установлено.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств, без уведомления потребителя.

*Не требует обязательной сертификации.*

## Гарантия

Производитель гарантирует безотказную работу продукта в течении трех лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, условий эксплуатации и хранения изделия. Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя». При обнаружении дефектов производственного характера, продукт в полной комплектации необходимо вернуть в магазин по месту покупки для обмена. Замена производится только при сохранности товарного вида изделия и упаковки. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливание, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид или произошла его поломка).

Транспортировать изделие необходимо в товарной упаковке, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 20259, ГОСТ 22225, а также в специализированных контейнерах, ящиках или другой соответствующей таре. Эксплуатация строго по назначению. Для ухода за поверхностью изделий необходимо использовать средства, не содержащие кислоты, щелочи и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

Хранить изделия необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5°C и более 40°C. Не допускается хранить изделия вблизи отопительных приборов. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделий в соответствии с ГОСТ 15150.

## Свидетельство о продаже

Продано \_\_\_\_\_





печать магазина

дата продажи

# LONEX

## Шаблон установки

Сверьте указанные  
размеры на шаблоне  
с помощью линейки  
в миллиметрах!



# LONEX